



НАККО FX-600

Для
электронных деталей
и микросхем



НАККО FX-601

Для
больших компонентов,
шасси и трансформаторов

Санкт-Петербург

ул. Звенигородская,
дом 22, офис 051



тел.: (812) 917-85-84
факс : (812) 712-34-00



natalya@sanata-tech.ru



www.sanata-tech.ru

Сменные наконечники серии T18 (для FX-600)

*Залужена только поверхность среза наконечника


Единицы: мм

T18-B Shape B


Стандартный




T18-BL Shape BL




T18-SB Shape SB




T18-S4 Shape S4




T18-C05 Shape 0.5C




T18-C08 Shape 0.8C




T18-C1/T18-CF1* Shape 1C




T18-C2/T18-CF2* Shape 2C




T18-C3/T18-CF3* Shape 3C




T18-C4 Shape 4C,
T18-CF4* Shape 4C




T18-C5 Shape 5C




T18-CF15* Shape 1.5C




T18-CSF25* Shape 2.5CS




T18-S6 Shape S6




T18-D08 Shape 0.8D




T18-D12 Shape 1.2D




T18-D16 Shape 1.6D




T18-D24 Shape 2.4D




T18-D32 Shape 3.2D




T18-DL12 Shape 1.2DL




T18-DL2 Shape 2DL




T18-DL32 Shape 3.2DL




T18-S3 Shape S3




T18-S9 Shape S9




T18-I Shape I



T18-K Shape K




T18-BR02 Shape 0.2BR



Сменные наконечники серии T19 (для FX-601)

Единицы: мм


T19-B Shape B




T19-B2 Shape 2B




T19-C3 Shape 3C




T19-C4 Shape 4C




T19-C65 Shape 6.5C




T19-D24 Shape 2.4D




T19-D32 Shape 3.2D




T19-D5 Shape 5D



T19-D65 Shape 6.5D



T19-I Shape I



Сменные части

Артикул	Наименование	Характеристики
B1785	Гайка	Для FX-600
B3469	Фиксатор наконечника	
B3720	Фиксатор наконечника с гайкой	Для FX-601
B3694	Ручка регулировки с винтом	Для FX-600/FX-601
B3706	Трубка упора наконечника	
B3707	Ключ для калибровки температуры	

Опциональные части

Артикул	Наименование	Характеристики
B3730	Гайка и фиксатор наконечника	Для преобразования FX-601 в FX-600
B3720	Фиксатор наконечника с гайкой	Для преобразования FX-600 в FX-601
633-01	Подставка под паяльник с очищающей стружкой	Для FX-600/FX-601
633-02	Подставка под паяльник с очищающей губкой	Для FX-600/FX-601

Технические характеристики

Модель	FX-600	FX-601
Потребляемая мощность	50 Вт	47 Вт
Диапазон температур	200 - 500 °C	240 - 500 °C
Стабильность температуры	±1 °C от установленной температуры	
Сопrotивление заземления	< 2 Ω	
Потенциал заземления	< 2 мВ	
Тип нагревателя	Керамический	
Стандартный наконечник	Shape B T-18	Shape 2B T-19
Общая длина	233 мм (с наконечником Shape B)	237 мм (с наконечником Shape 2B)
Общий вес	61 г (с наконечником Shape B)	68 г (с наконечником Shape 2B)

* Значения общей длины и веса указаны без учета длины и веса сетевого кабеля.

* Значения сопротивления/потенциала заземления определены для заземленного паяльника.

**ПРОРЫВ В
ТЕХНОЛОГИИ**



Трансформируйте FX-600 или FX-601!

Используйте для этого взаимозаменяемые детали: наконечник, фиксатор наконечника и гайку.



тел.: (812) 917-85-84

факс : (812) 712-34-00



natalya@sanata-tech.ru



Санкт-Петербург

ул. Звенигородская,
дом 22, офис 051

www.sanata-tech.ru